




MASTERVOLT **EASYCHARGE** - Vattentäta batteriladdare

Mastervolt EasyCharge vattentäta batteriladdare för fast montage är utvecklade för absolut bästa laddning till dina batterier även i tuffa miljöer. Med helt isolerade utgångar och epoxy-fyllt chassi, klarar EasyCharge salta miljöer, vibrationer och stöttester med bravur. Självklart är laddarna klassade enligt CE, CSA, CEC och ABYC.

EasyCharge finns i två modeller, 6A singel-output och 10A dual-output. 10A med dubbla utgångar, där utgångarna kan parallellkopplas för mer kraft eller seriekopplas för att ladda en 24V bank, gör EasyCharge till den mest flexibla laddaren hittills. Med "Sense-send" teknologin känner laddaren av vilken av utgångarna som behöver mest laddning och anpassar laddningen automatiskt.

- Helt vattentät IP68
- Laddar alla batterityper
- 12V 6A
- 12V 10A & 24V 5A
- Universal input
- Inkluderat kablage
- "Sense-send" teknologi
- CE, CSA, CEC & ABYC



2 ÅR
GARANTI

IP68
Vattentät

MASTERVOLT

SWEDEN AB

Mastervolt Sweden AB
Neongatan 6
431 53 Mölndal

tel: +46 (0)31-7344750
fax: +46(0)31-7344752
info@mastervolt.se

www.mastervolt.se
www.leoch.se



3-steg +
Laddning

Sense-Send

	43310600	43321000
Spänning (V)	12V	12V eller 24V
Ström (A)	6A	10A 12V / 5A 24V
Utgångar	1	2
Ingående spänning	90-265V	90-265V
DC Kablage	Ringkabelskor	Ringkabelskor
Laddningskaraktäristik	IUoUo, 3-steg+	IUoUo, 3-steg+
IP-Klass	IP68	IP68
Vikt	1.8 kg	2.8 kg
Temperatur	-20 till +50 grader C	-20 till +50 grader C
Batterityper	Wet/AGM/GEL	Wet/AGM/GEL
Inbyggt skydd	Polvändning, Kortslutning, gnistskydd, överspänning, överhettning.	Polvändning, Kortslutning, gnistskydd, överspänning, överhettning.

*För kompletta specifikationer och manualer besök www.mastervolt.se



Medföljande kablage 6A



Medföljande kablage 10A

MASTERVOLT
SWEDEN AB

Mastervolt Sweden AB
Neogatan 6
431 53 Mölndal

tel: +46 (0)31-7344750
fax: +46(0)31-7344752
info@mastervolt.se

www.mastervolt.se
www.leoch.se